

INVERTER

EF 1000 iS, Generator Inverter



Model		EF1000iS
Spesifikasi	Tipe	Tipe Inverter
	Tegangan terpasang (V)	220
	Frekuensi (Hz)	50
	Output terpasang (kVA)	0.9
	Output maksimum (kVA)	1.0
	Output terpasang pada penggunaan paralel (kVA)	Tidak
	Output DC	12V/8A
Mesin	Tipe	MZ50: 4-stroke OHV forced air-cooled
	Kapasitas (cc)	50
	Sistem Start	Recoil
Umum	P x L x T (mm)	450 x 240 x 380
	Bobot kosong (kg)	12.7
	Kapasitas tangki bahan bakar (penuh) (L)	2.5
	Waktu pengoperasian (jam / 1/4 beban)	12
	Waktu pengoperasian (jam / beban terpasang)	4.3
	Tingkat kebisingan (dBA) (7m)	48.5 (1/4 beban) ~ 60.5 (beban terpasang)
Fitur	Regulator tegangan	Inverter
	Sistem pemutus rangkaian	Elektronik
	Indikator bahan bakar	Tidak
	Sistem peringatan oli	Ya
	Lampu indikator tegangan	Ya
	Sistem stasioner hemat	Ya
	Pengukur waktu penggunaan	
Fluktuasi Tegangan	Secara seketika / segera	Kurang dari 35%
	Pengaturan	Kurang dari 1%
	Waktu pengaturan	Kurang dari 3 detik
	Kestabilan frekuensi	Kurang dari ± 0.1 Hz
Akses	Perlengkapan transportasi	Tidak
	Kabel untuk pengisian DC	Ya
Penghubung		 15A 250V

EF 2000 iS, Generator Inverter



Model		EF2000iS
Spesifikasi	Tipe	Tipe Inverter
	Tegangan terpasang (V)	230
	Frekuensi (Hz)	50
	Output terpasang (kVA)	1.6
	Output maksimum (kVA)	2.0
	Output terpasang pada penggunaan paralel (kVA)	3.0
	Output DC	12V/8A
Mesin	Tipe	MZ80: 4-stroke OHV forced air-cooled
	Kapasitas (cc)	79
	Sistem Start	Rekoil
Umum	P x L x T (mm)	490 x 280 x 445
	Bobot kosong (kg)	19.9
	Kapasitas tangki bahan bakar (penuh) (L)	4.2
	Waktu pengoperasian (jam / 1/4 beban)	10.5
	Waktu pengoperasian (jam / beban terpasang)	4.2
	Tingkat kebisingan (dBA) (7m)	51.5 (1/4 beban) ~ 61.0 (beban terpasang)
Fitur	Regulator tegangan	Inverter
	Sistem pemutus rangkaian	Elektronik
	Indikator bahan bakar	Ya
	Sistem peringatan oli	Ya
	Lampu indikator tegangan	Ya
	Sistem stasioner hemat	Ya
	Pengukur waktu penggunaan	
Fluktuasi Tegangan	Secara seketika / segera	Kurang dari 25%
	Pengaturan	Kurang dari 5%
	Waktu pengaturan	Kurang dari 2 detik
	Kestabilan frekuensi	Kurang dari ± 0.1 Hz
Akses	Perlengkapan transportasi	Tidak
	Kabel untuk pengisian DC	Ya
Penghubung		 16A250V

EF 3000 iSE, Generator Inverter



Model		EF3000iSE
Spesifikasi	Tipe	Tipe Inverter
	Tegangan terpasang (V)	220
	Frekuensi (Hz)	50
	Output terpasang (kVA)	2.8
	Output maksimum (kVA)	3.0
	Output terpasang pada penggunaan paralel (kVA)	Tidak
	Output DC	12V/12A
Mesin	Tipe	MZ175: 4-stroke OHV forced air-cooled
	Kapasitas (cc)	171
	Sistem Start	Recoil / Elektrik
Umum	P x L x T (mm)	680 x 445 x 555
	Bobot kosong (kg)	67.0
	Kapasitas tangki bahan bakar (penuh) (L)	13.0
	Waktu pengoperasian (jam / 1/4 beban)	20.5
	Waktu pengoperasian (jam / beban terpasang)	8.0
	Tingkat kebisingan (dBA) (7m)	54.5 (1/4 beban) ~ 61.0 (beban terpasang)
Fitur	Regulator tegangan	Inverter
	Sistem pemutus rangkaian	Elektronik
	Indikator bahan bakar	Ya
	Sistem peringatan oli	Ya
	Lampu indikator tegangan	Ya
	Sistem stasioner hemat	Ya
	Pengukur waktu penggunaan	
Fluktuasi Tegangan	Secara seketika / segera	Kurang dari 25%
	Pengaturan	Kurang dari 1%
	Waktu pengaturan	Kurang dari 2 detik
	Kestabilan frekuensi	Kurang dari ± 0.1 Hz
Akses	Perlengkapan transportasi	Ya
	Kabel untuk pengisian DC	Ya
Penghubung		

EF 6300 iSE, Generator Inverter



Model		EF6300iSE
Spesifikasi	Tipe	Tipe Inverter
	Tegangan terpasang (V)	230
	Frekuensi (Hz)	50
	Output terpasang (kVA)	5.5
	Output maksimum (kVA)	6.3
	Output terpasang pada penggunaan paralel (kVA)	Tidak
	Output DC	Tidak
Mesin	Tipe	MZ360: 4-stroke OHV forced air-cooled
	Kapasitas (cc)	357
	Sistem Start	Elektrik
Umum	P x L x T (mm)	780 x 616 x 692
	Bobot kosong (kg)	91.0
	Kapasitas tangki bahan bakar (penuh) (L)	17.0
	Waktu pengoperasian (jam / 1/4 beban)	13.3
	Waktu pengoperasian (jam / beban terpasang)	5.1
	Tingkat kebisingan (dBA) (7m)	58.0 (1/4 beban) ~ 64.0 (beban terpasang)
Fitur	Regulator tegangan	Inverter
	Sistem pemutus rangkaian	Elektronik
	Indikator bahan bakar	Ya
	Sistem peringatan oli	Ya
	Lampu indikator tegangan	Ya
	Sistem stasioner hemat	Ya
	Pengukur waktu penggunaan	Ya
Fluktuasi Tegangan	Secara seketika / segera	Kurang dari 25%
	Pengaturan	Kurang dari 1%
	Waktu pengaturan	Kurang dari 2 detik
	Kestabilan frekuensi	Kurang dari ± 0.1 Hz
Akses	Perlengkapan transportasi	Ya
	Kabel untuk pengisian DC	Tidak
Penghubung		 (15A+15A+15A)250V